

DOORSAFE 4100



DOORsafe



DOORsafe

Specificatie	Details
Model	DS4100
Advies	+ Goedkoopste met simplex eenwegsaudio en laag resolutie beeld.
Type scherm	4,3 inch kleurenscherm met fysieke knoppen
Type verbinding tussen buiten-unit en scherm	Draadloos via 2,4 Ghz signaal
Reikwijdte draadloos signaal	Standaard Reikwijdte: 0-100m. - is sterk afhankelijk van situatie, kwestie van uitproberen, retourneren = gratis.
Internet verbinding	-
App	-
Audio verbinding	Simplex eenwegsaudio: druk op een knop om iets tegen de bezoeker te kunnen zeggen.
Stroomaansluiting buiten-unit	Buiten-unit werkt op een ingebouwde 1000 mAh accu. Accu in de buiten-unit kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C kabel en 5V adapter. Accuduur buiten-unit is ongeveer 1-2 maanden, ook afhankelijk van gebruik en buitentemperatuur.
Stroomaansluiting scherm	Scherm moet voortdurend verbonden zijn met de meegeleverde 5V voeding met USB-C kabel. In het scherm zit een ingebouwde 400mAh backup accu om het scherm max. 4 uur te laten werken bij stroomuitval.
Scherm montage	Uitklapbare standaard aan achterkant scherm + Ophangbaar aan muur
Buiten-unit montage	Plat op de muur met meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven. Geen hoekmontagebeugel beschikbaar.
Opslag beelden	Maakt 1 foto of een video van wie aanbelt. Opslag op uit scherm uitneembare meegeleverde 16Gb micro SD-kaart (max. 256Gb).
Monitoringsfunctie	-
PIR Bewegingsmelder	-
Cameraresolutie	640 x 480 (480p)
Kijkhoek	100°
Weerbestendigheid	Ja, IP65. Buiten-unit behuizing geheel van kunststof.
Beltonen	6 - volume instelbaar, kan op stil/niet storen
Naamplaatje	-
Aanbelbevestiging	Buiten-unit rinkelt buiten 2 keer. Toon kan niet uitgezet.
Diefstalbeveiliging	-
Nachtzicht	Ja, met 1x Wit licht LED
Slot / poort aansluitbaar	-
Gong aansluitbaar	-
Afmetingen	- Buiten-unit: 127x44x265mm - Scherm: 117x93x16mm
Menu talen	Nederlands, Engels, Spaans, Portugees, Pools, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Vietnamese, Japans, Koreaans, Thais, Vereenvoudigd Chinees en Traditioneel Chinees.