



CATALOGUS

DRAADLOZE CAMERA DEURBELLEN

DOORSAFE 4100



DOORsafe



DOORsafe

Specificatie	Details
Model	DS4100
Advies	+ Goedkoopste met simplex eenwegsaudio en laag resolutie beeld.
Type scherm	4,3 inch kleurenscherm met fysieke knoppen
Type verbinding tussen buiten-unit en scherm	Draadloos via 2,4 Ghz signaal
Reikwijdte draadloos signaal	Standaard Reikwijdte: 0-100m. - is sterk afhankelijk van situatie, kwestie van uitproberen, retourneren = gratis.
Internet verbinding	-
App	-
Audio verbinding	Simplex eenwegsaudio: druk op een knop om iets tegen de bezoeker te kunnen zeggen.
Stroomaansluiting buiten-unit	Buiten-unit werkt op een ingebouwde 1000 mAh accu. Accu in de buiten-unit kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C kabel en 5V adapter. Accuduur buiten-unit is ongeveer 1-2 maanden, ook afhankelijk van gebruik en buitentemperatuur.
Stroomaansluiting scherm	Scherm moet voortdurend verbonden zijn met de meegeleverde 5V voeding met USB-C kabel. In het scherm zit een ingebouwde 400mAh backup accu om het scherm max. 4 uur te laten werken bij stroomuitval.
Scherm montage	Uitklapbare standaard aan achterkant scherm + Ophangbaar aan muur
Buiten-unit montage	Plat op de muur met meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven. Geen hoekmontagebeugel beschikbaar.
Opslag beelden	Maakt 1 foto of een video van wie aanbelt. Opslag op uit scherm uitneembare meegeleverde 16Gb micro SD-kaart (max. 256Gb).
Monitoringsfunctie	-
PIR Bewegingsmelder	-
Cameraresolutie	640 x 480 (480p)
Kijkhoek	100°
Weerbestendigheid	Ja, IP65. Buiten-unit behuizing geheel van kunststof.
Beltonen	6 - volume instelbaar, kan op stil/niet storen
Naamplaatje	-
Aanbelbevestiging	Buiten-unit rinkelt buiten 2 keer. Toon kan niet uitgezet.
Diefstalbeveiliging	-
Nachtzicht	Ja, met 1x Wit licht LED
Slot / poort aansluitbaar	-
Gong aansluitbaar	-
Afmetingen	- Buiten-unit: 127x44x265mm - Scherm: 117x93x16mm
Menu talen	Nederlands, Engels, Spaans, Portugees, Pools, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Vietnamese, Japans, Koreaans, Thais, Vereenvoudigd Chinees en Traditioneel Chinees.

DOORSAFE 4140



DOORsafe



DOORsafe

Specificatie	Details
Model	DS4140
Advies	+ Goedkoopste met duplex tweewegsaudio en laag resolutie beeld.
Type scherm	4,3 inch kleurenscherm met fysieke knoppen
Type verbinding tussen buiten-unit en scherm	Draadloos via 2,4 Ghz signaal
Reikwijdte draadloos signaal	Standaard Reikwijdte: 0-100m. - is sterk afhankelijk van situatie, kwestie van uitproberen, retourneren = gratis.
Internet verbinding	-
App	-
Audio verbinding	Duplex tweewegsaudio: gelijktijdig spreken en luisteren.
Stroomaansluiting buiten-unit	Buiten-unit werkt op een ingebouwde 1000 mAh accu. Accu in de buiten-unit kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C kabel en 5V adapter. Accuduur buiten-unit is ongeveer 1-2 maanden, ook afhankelijk van gebruik en buitentemperatuur.
Stroomaansluiting scherm	Scherm moet voortdurend verbonden zijn met de meegeleverde 5V voeding met USB-C kabel. In het scherm zit een ingebouwde 400mAh backup accu om het scherm max. 4 uur te laten werken bij stroomuitval.
Scherm montage	Uitklapbare standaard aan achterkant scherm + Ophangbaar aan muur
Buiten-unit montage	Plat op de muur met meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven. Geen hoekmontagebeugel beschikbaar.
Opslag beelden	Maakt 1 foto of een video van wie aanbelt. Opslag op uit scherm uitneembare meegeleverde 16Gb micro SD-kaart (max. 256Gb).
Monitoringsfunctie	-
PIR Bewegingsmelder	-
Cameraresolutie	640 x 480 (480p)
Kijkhoek	100°
Weerbestendigheid	Ja, IP65. Buiten-unit behuizing geheel van kunststof.
Beltonen	6 - volume instelbaar, kan op stil/niet storen
Naamplaatje	-
Aanbelbevestiging	Buiten-unit rinkelt buiten 2 keer. Toon kan niet uitgezet.
Diefstalbeveiliging	-
Nachtzicht	Ja, met 1x Wit licht LED
Slot / poort aansluitbaar	-
Gong aansluitbaar	-
Afmetingen	- Buiten-unit: 121x45x27mm - Scherm: 149x78x13mm
Menu talen	Nederlands, Engels, Spaans, Portugees, Pools, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Vietnamees, Japans, Koreaans, Thais, Vereenvoudigd Chinees en Traditioneel Chinees.

DOORSAFE 4450



Specificatie	Details
Model	DS4450
Advies	+ Goedkoopste met buiten-unit met uitneembare & oplaadbare accu + Monitoring functie + PIR bewegingsmelder Maar met simplex eenwegsaudio en laag resolutie beeld.
Type scherm	4,3 inch kleurenscherm met fysieke knoppen
Type verbinding tussen buiten-unit en scherm	Draadloos via 2,4 Ghz signaal
Reikwijdte draadloos signaal	Standaard Reikwijdte: 0-100m. - is sterk afhankelijk van situatie, kwestie van uitproberen, retourneren = gratis.
Internet verbinding	-
App	-
Audio verbinding	Simplex eenwegsaudio: druk op een knop om iets tegen de bezoeker te kunnen zeggen.
Stroomaansluiting buiten-unit	Buiten-unit werkt op 2 uitneembare & oplaadbare 1800mAh accu's van het type 18650, dus 3600mAh in totaal. Accu in de buiten-unit kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C kabel en 5V adapter. Accu duur buiten-unit is ongeveer 2-3 maanden, ook afhankelijk van gebruik en buitentemperatuur.
Stroomaansluiting scherm	Scherm moet voortdurend verbonden zijn met de meegeleverde 5V voeding met USB-C kabel. In het scherm zit een ingebouwde 600mAh backup accu om het scherm max. 4 uur te laten werken bij stroomuitval.
Scherm montage	Uitklapbare standaard aan achterkant scherm
Buiten-unit montage	Plat op de muur met meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven. Geen hoekmontagebeugel beschikbaar.
Opslag beelden	Maakt 1 foto en een video van wie aanbelt. Opslag op uit scherm uitneembare meegeleverde 16Gb micro SD-kaart (max. 128Gb).
Monitoringsfunctie	Ja
PIR Bewegingsmelder	Ja
Cameraresolutie	640 x 480 (480p)
Kijkhoek	110°
Weerbestendigheid	Ja, IP65. Buiten-unit behuizing geheel van kunststof.
Beltonen	4 - volume instelbaar, kan op stil/niet storen
Naamplaatje	-
Aanbelbevestiging	Buiten-unit rinkelt buiten 2 keer. Toon kan niet uitgezet.
Diefstalbeveiliging	-
Nachtzicht	Ja, met 1x Wit licht LED
Slot / poort aansluitbaar	-
Gong aansluitbaar	-
Afmetingen	- Buiten-unit: 146x51x37mm - Scherm: 135x115x20mm
Menu talen	Engels, Spaans, Portugees, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Turks, Japanese, Korean, Thai, Chinees, Simplified, Chinees traditional. Let op: geen Nederlands.

DOORsafe 4200



DOORsafe



DOORsafe

Specificatie	Details
Model	DS4200
Advies	+ Goedkoopste met duplex tweewegsaudio en laag resolutie beeld. + Monitoring functie + PIR bewegingsmelder
Type scherm	4,3 inch kleurenscherm met fysieke knoppen
Type verbinding tussen buiten-unit en scherm	Draadloos via 2,4 Ghz signaal
Reikwijdte draadloos signaal	Standaard Reikwijdte: 0-100m. - is sterk afhankelijk van situatie, kwestie van uitproberen, retourneren = gratis.
Internet verbinding	-
App	-
Audio verbinding	Simplex eenwegsaudio: druk op een knop om iets tegen de bezoeker te kunnen zeggen.
Stroomaansluiting buiten-unit	Buiten-unit werkt op een ingebouwde 5000 mAh accu. Accu in de buiten-unit kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C kabel en 5V adapter. Accuduur buiten-unit is ongeveer 2-3 maanden, ook afhankelijk van gebruik en buitentemperatuur.
Stroomaansluiting scherm	Scherm moet voortdurend verbonden zijn met de meegeleverde 5V voeding met USB-C kabel. In het scherm zit een ingebouwde 3000mAh backup accu om het scherm max. 8 uur te laten werken bij stroomuitval.
Scherm montage	Uitklapbare standaard aan achterkant scherm + Ophangbaar aan muur
Buiten-unit montage	Plat op de muur met meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven. Geen hoekmontagebeugel beschikbaar.
Opslag beelden	Maakt een video van wie aanbelt of van bewegingen. Opslag op uit scherm uitneembare meegeleverde 32Gb micro SD-kaart (max. 256Gb).
Monitoringsfunctie	Ja
PIR Bewegingsmelder	Ja
Cameraresolutie	640 x 480 (480p)
Kijkhoek	100°
Weerbestendigheid	Ja, IP65. Buiten-unit behuizing geheel van kunststof.
Beltonen	3 - volume instelbaar, kan op stil/niet storen
Naamplaatje	-
Aanbelbevestiging	Buiten-unit rinkelt buiten 2 keer en de drukknop gaat blauw branden. Toon kan niet uitgezet.
Diefstalbeveiliging	-
Nachtzicht	Ja, met 4x infrarood LED
Slot / poort aansluitbaar	-
Gong aansluitbaar	-
Afmetingen	- Buiten-unit: 142x52x32 mm - Scherm: 135x89x15mm
Menu talen	Nederlands, Engels, Spaans, Portugees, Pools, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Vietnamees, Japans, Koreaans, Thais, Vereenvoudigd Chinees en Traditioneel Chinees.

DOORSAFE 4250



DOORsafe



DOORsafe

Specificatie	Details
Model	DS4250
Advies	Handig klein draagbaar scherm en laag resolutie beeld.
Type scherm	2,4 inch kleurenscherm met fysieke knoppen
Type verbinding tussen buiten-unit en scherm	Draadloos via 2,4 Ghz signaal
Reikwijdte draadloos signaal	Standaard Reikwijdte: 0-100m. - is sterk afhankelijk van situatie, kwestie van uitproberen, retourneren = gratis.
Internet verbinding	-
App	-
Audio verbinding	Duplex tweewegsaudio: gelijktijdig spreken en luisteren.
Stroomaansluiting buiten-unit	Buiten-unit kan werken op meegeleverde 2 x C batterijen. of Buiten-unit kan werken op meegeleverde 12V DC 1A voeding. Batterijduur buiten-unit is ongeveer 2-3 maanden, ook afhankelijk van gebruik en buitentemperatuur. Als buiten-unit is aangesloten op een voeding dan mogen er geen batterijen in de buiten-unit worden geplaatst.
Stroomaansluiting scherm	Scherm moet in de meegeleverde houder worden geplaatst om de accu op te laden. In het scherm zit een meegeleverde uitneembare 1100 mAh accu om het scherm max. 8 uur op te laten werken wanneer deze niet in de houder staat.
Scherm montage	Scherm moet in houder worden geplaatst.
Buiten-unit montage	Plat op de muur met meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven. Hoekmontagebeugel wordt meegeleverd.
Opslag beelden	Slaat 100 foto's op van wie aanbelt in het ingebouwde geheugen van het scherm.
Monitoringsfunctie	Als buiten-unit op voeding werkt dan is de monitoringfunctie beschikbaar.
PIR Bewegingsmelder	-
Cameraresolutie	640 x 480 (480p)
Kijkhoek	120°
Weerbestendigheid	Ja, IP65. Buiten-unit behuizing geheel van kunststof.
Beltonen	3 - volume & duur instelbaar
Naamplaatje	Ja
Aanbelbevestiging	LED gaat knipperen & er kan een toon klinken: toon is in lengte instelbaar en kan uitgezet.
Diefstalbeveiliging	Ja. Als buiten-unit uit regenkap wordt gehaald klinkt een sirene uit de buiten-unit en het scherm.
Nachtzicht	Ja, met 6x Wit licht LED
Slot / poort aansluitbaar	Max. 1, zowel arbeids- als ruststroom mogelijk, exit button mogelijk, deuropentijd instelbaar via schermmenu. Potentiaal vrije schakeling: heeft eigen stroom voorziening nodig (max. 15V 1A AC of DC).
Gong aansluitbaar	-
Afmetingen	- Buiten-unit: 105x167x50mm - Scherm: 53x188x26mm - Scherm houder/oplader: 80x95x104mm
Menu talen	Nederlands, Duits, Engels, Pools, Frans, Italiaans, Portugees, Chinees

DOORSAFE 4260



DOORsafe



DOORsafe

Specificatie	Details
Model	DS4260
Advies	Enige product waar een tweede scherm kan worden toegevoegd.
Type scherm	2,4 inch kleurenscherm met fysieke knoppen
Type verbinding tussen buiten-unit en scherm	Draadloos via 2,4 Ghz signaal
Reikwijdte draadloos signaal	Standaard Reikwijdte: 0-100m. - is sterk afhankelijk van situatie, kwestie van uitproberen, retourneren = gratis.
Internet verbinding	-
App	-
Audio verbinding	Duplex tweewegsaudio: gelijktijdig spreken en luisteren.
Stroomaansluiting buiten-unit	Buiten-unit kan werken op meegeleverde 2 x C batterijen. of Buiten-unit kan werken op meegeleverde 12V DC 1A voeding. Batterijduur buiten-unit is ongeveer 2-3 maanden, ook afhankelijk van gebruik en buitentemperatuur. Als buiten-unit is aangesloten op een voeding dan mogen er geen batterijen in de buiten-unit worden geplaatst.
Stroomaansluiting scherm	Scherm moet in de meegeleverde houder worden geplaatst om de accu op te laden. In het scherm zit een meegeleverde uitneembare 1100 mAh accu om het scherm max. 8 uur op te laten werken wanneer deze niet in de houder staat.
Scherm montage	Scherm moet in houder worden geplaatst.
Buiten-unit montage	Plat op de muur met meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven. Hoekmontagebeugel wordt meegeleverd.
Opslag beelden	Slaat 100 foto's op van wie aanbelt in het ingebouwde geheugen van het scherm.
Monitoringsfunctie	Als buiten-unit op voeding werkt dan is de monitoringfunctie beschikbaar.
PIR Bewegingsmelder	-
Cameraresolutie	640 x 480 (480p)
Kijkhoek	120°
Weerbestendigheid	Ja, IP65. Buiten-unit behuizing geheel van kunststof.
Beltonen	3 - volume & duur instelbaar
Naamplaatje	Ja
Aanbelbevestiging	LED gaat knipperen & er kan een toon klinken: toon is in lengte instelbaar en kan uitgezet.
Diefstalbeveiliging	Ja. Als buiten-unit uit regenkap wordt gehaald klinkt een sirene uit de buiten-unit en het scherm.
Nachtzicht	Ja, met 6x Wit licht LED
Slot / poort aansluitbaar	Max. 1, zowel arbeids- als ruststroom mogelijk, exit button mogelijk, deuropentijd instelbaar via schermmenu. Potentiaal vrije schakeling: heeft eigen stroom voorziening nodig (max. 15V 1A AC of DC).
Gong aansluitbaar	-
Afmetingen	- Buiten-unit: 105x167x50mm - Scherm: 53x188x26mm - Scherm houder/oplader: 80x95x104mm
Menu talen	Nederlands, Duits, Engels, Pools, Frans, Italiaans, Portugees, Chinees

DOORSAFE 4650



Specificatie	Details
Model	DS4650
Advies	Beste keuze product in de markt: grootste & stabielere draadloos bereik door 868Mhz signaal, hoge resolutie beeld, groot touch scherm, grote oplaadbare & uitneembare accu in buiten-unit, kan ook op een voeding, met monitoring functie & PIR bewegingsmelder, extra gong & verbinden met slot of poort mogelijk. Kortom: heeft alle functies die je eigenlijk wilt hebben.
Type scherm	7 inch volledig touch kleurenscherm
Type verbinding tussen buiten-unit en scherm	Draadloos via 868Mhz signaal
Reikwijdte draadloos signaal	Maximaal Reikwijdte: 0-250m. - is sterk afhankelijk van situatie, kwestie van uitproberen, retourneren = gratis.
Internet verbinding	-
App	-
Audio verbinding	Duplex tweewegsaudio: gelijktijdig spreken en luisteren.
Stroomaansluiting buiten-unit	Buiten-unit kan werken op meegeleverde uitneembare en oplaadbare 7000mAh accu. of Buiten-unit kan werken op een 8-36V DC of 8-24V AC 1A voeding. Er wordt geen voeding meegeleverd. Accu in de buiten-unit kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C kabel en 5V adapter. Accuduur deurbel is ongeveer 3-4 maanden, ook afhankelijk van gebruik en buitentemperatuur.
Stroomaansluiting scherm	Scherm moet voortdurend verbonden zijn met de meegeleverde 5V voeding met USB-C kabel. In het scherm zit een ingebouwde 2000mAh backup accu om het scherm max. 4 uur te laten werken bij stroomuitval.
Scherm montage	Uitklapbare standaard aan achterkant scherm + Ophangbaar aan muur
Buiten-unit montage	Plat op de muur met meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven. Hoekmontagebeugel wordt meegeleverd.
Opslag beelden	Maakt fotos en videos van aanbellers, bewegingen en tijdens monitoring. Opslag op uit scherm uitneembare meegeleverde 32Gb micro SD-kaart (max. 64Gb).
Monitoringsfunctie	Ja
PIR Bewegingsmelder	Ja
Cameraresolutie	1920x1080 (1080P)
Kijkhoek	160°
Weerbestendigheid	Ja, IP65. Buiten-unit behuizing geheel van kunststof.
Beltonen	5 - volume & duur instelbaar, kan op stil/niet storen
Naamplaatje	-
Aanbelbevestiging	LED gaat knipperen & er kan een toon klinken: toon kan uitgezet.
Diefstalbeveiliging	Ja, met speciaal anti-diefstalschroefje.
Nachtzicht	Ja, met 4x Infrarood LED
Slot / poort aansluitbaar	Max. 1, met draadloze unlock module, zowel arbeids- als ruststroom mogelijk, deuropentijd instelbaar met knopje op unlock module: 1, 3, 5 or 8 sec.. Potentiaal vrije schakeling: heeft eigen stroom voorziening nodig (max. 15V 1A DC). Module zelf heeft een 12V DC voeding nodig.
Gong aansluitbaar	Bestaande gong (max. 15V 1A AC of DC) of draadloze zender DS6604 aansluitbaar op de meegeleverde draadloze gong module. Module zelf heeft een 12V DC voeding nodig.
Afmetingen	- Buiten-unit: 145x51x35mm - Scherm: 181x132x22mm
Menu talen	Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees

DOORSAFE 4655



DOORsafe

DOORsafe

Specificatie	Details
Model	DS4655
Advies	Zelfde top specs als de DS4650 + de mogelijkheid om (af & toe, bijv. alleen tijdens vakanties) het scherm met internet & app te verbinden. De perfect oplossing voor een draadloze internet camera deurbel met een buiten-unit die op een accu werkt.
Type scherm	7 inch volledig touch kleurscherm
Type verbinding tussen buiten-unit en scherm	Draadloos via 868Mhz signaal
Reikwijdte draadloos signaal	Maximaal Reikwijdte: 0-250m. - is sterk afhankelijk van situatie, kwestie van uitproberen, retourneren = gratis.
Internet verbinding	Het scherm kan met een 2,4Ghz of 5Ghz WiFi netwerk worden verbonden. Dit kan in het menu van het scherm aan en uit worden gezet.
App	Smart Life (Tuya), iOS & Android app
Audio verbinding	Duplex tweewegsaudio: gelijktijdig spreken en luisteren.
Stroomaansluiting buiten-unit	Buiten-unit kan werken op meegeleverde uitneembare en oplaadbare 7000mAh accu. of Buiten-unit kan werken op een 8-36V DC of 8-24V AC 1A voeding. Er wordt geen voeding meegeleverd. Accu in de buiten-unit kan worden opgeladen met de meegeleverde USB-C kabel en 5V adapter. Accuduur deurbel is ongeveer 3-4 maanden, ook afhankelijk van gebruik en buitentemperatuur.
Stroomaansluiting scherm	Scherm moet voortdurend verbonden zijn met de meegeleverde 5V voeding met USB-C kabel. In het scherm zit een ingebouwde 2000mAh backup accu om het scherm max. 4 uur te laten werken bij stroomuitval.
Scherm montage	Uitklapbare standaard aan achterkant scherm + Ophangbaar aan muur
Buiten-unit montage	Plat op de muur met meegeleverde dubbelzijdige tape of schroeven. Hoekmontagebeugel wordt meegeleverd.
Opslag beelden	Maakt fotos en videos van aanbellers, bewegingen en tijdens monitoring. Opslag op uit scherm uitneembare meegeleverde 32Gb micro SD-kaart (max. 64Gb). Streamen naar een NAS is niet mogelijk.
Monitoringsfunctie	Ja
PIR Bewegingsmelder	Ja
Cameraresolutie	1920x1080 (1080P)
Kijkhoek	160°
Weerbestendigheid	Ja, IP65. Buiten-unit behuizing geheel van kunststof.
Beltonen	5 - volume & duur instelbaar, kan op stil/niet storen
Naamplaatje	-
Aanbelbevestiging	LED gaat knipperen & er kan een toon klinken: toon kan uitgezet.
Diefstalbeveiliging	Ja, met speciaal anti-diefstalschroefje.
Nachtzicht	Ja, met 4x Infrarood LED
Slot / poort aansluitbaar	Max. 1, met draadloze unlock module, zowel arbeids- als ruststroom mogelijk, deuropentijd instelbaar met knopje op unlock module: 1, 3, 5 of 8 sec.. Potentiaal vrije schakeling: heeft eigen stroom voorziening nodig (max. 15V 1A DC). Module zelf heeft een 12V DC voeding nodig.
Gong aansluitbaar	Bestaande gong (max. 15V 1A AC of DC) of draadloze zender DS6604 aansluitbaar op de meegeleverde draadloze gong module. Module zelf heeft een 12V DC voeding nodig.
Afmetingen	- Buiten-unit: 145x51x35mm - Scherm: 181x132x22mm
Menu talen	Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees

DOORSAFE 4700



DOORsafe



DOORsafe

Specificatie	Details
Model	DS4700
Advies	Voor uitzonderlijke situaties: met zonnepaneel, dus laad accu nooit op & scherm kan met internet verbinden via WiFi of een netwerkkabel.
Type scherm	7 inch volledig touch kleurenscherm
Type verbinding tussen buiten-unit en scherm	Draadloos via 868Mhz signaal
Reikwijdte draadloos signaal	Maximaal Reikwijdte: 0-250m. - is sterk afhankelijk van situatie, kwestie van uitproberen, retourneren = gratis.
Internet verbinding	Het scherm kan met een 2,4Ghz of 5Ghz WiFi netwerk of met een netwerkkabel worden verbonden. Dit kan in het menu van het scherm aan en uit worden gezet.
App	Smart Life (Tuya), iOS & Android app
Audio verbinding	Duplex tweewegsaudio: gelijktijdig spreken en luisteren.
Stroomaansluiting buiten-unit	Buiten-unit kan werken op meegeleverde uitneembare en oplaadbare 5000mAh accu. Accu in de buiten-unit kan worden opgeladen met een USB-C kabel en 5V adapter. Accuduur deurbel is ongeveer 2-3 maanden, ook afhankelijk van gebruik en buitentemperatuur. Je moet 5 (!) schroeven losdraaien om de accu te kunnen uitnemen. Buiten-unit kan worden aangesloten op een zonnepaneel die de accu zal opladen zodat bij voldoende zon de accu nooit opgeladen hoeft te worden. of Buiten-unit kan werken op een 9-24V DC voeding. Er wordt geen voeding meegeleverd.
Stroomaansluiting scherm	Scherm moet voortdurend verbonden zijn met de meegeleverde 12V DC voeding. In het scherm zit geen accu om het scherm te laten werken bij stroomuitval.
Scherm montage	Uitklapbare standaard aan achterkant scherm + Ophangbaar aan muur
Buiten-unit montage	Plat op de muur met dubbelzijdig tape of schroeven. Tape wordt niet meegeleverd. Geen hoekmontagebeugel beschikbaar.
Opslag beelden	Maakt 1 of 2 fotos of 5, 10 of 15 sec videos van aanbellers. Opslag op uit scherm uitneembare meegeleverde 32Gb micro SD-kaart (max. 64Gb). Streamen naar een NAS is niet mogelijk.
Monitoringsfunctie	Ja
PIR Bewegingsmelder	-
Cameraresolutie	1920x1080 (1080P)
Kijkhoek	110°
Weerbestendigheid	Ja, IP65. Buiten-unit behuizing geheel van kunststof.
Beltonen	3 - volume instelbaar, kan op stil/niet storen
Naamplaatje	Ja
Aanbelbevestiging	LED gaat knipperen & duh-duh klinkt zolang oproep duurt: toon kan niet uitgezet
Diefstalbeveiliging	Ja, met speciaal anti-diefstalschroefje en als buiten-unit uit regenkap wordt genomen klinkt een sirene uit het scherm en de buiten-unit.
Nachtzicht	Ja, met 1x Wit licht LED
Slot / poort aansluitbaar	Max. 1, aansluitbaar op de buiten-unit, zowel arbeids- als ruststroom mogelijk, deuropentijd instelbaar in het menu: 1, 3, 5 or 9 sec.. Potentiaal vrije schakeling: heeft eigen stroom voorziening nodig (max. 15V 1A DC). Een EXIT-button is aansluitbaar op de buiten-unit.
Gong aansluitbaar	Bestaande gong (max. 15V 1A AC of DC) of draadloze zender DS6604 aansluitbaar op het aansluitpunt achterop het scherm.
Afmetingen	- Buiten-unit: 180x65x44mm - Scherm: 190x127x22mm
Menu talen	Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools, Turks

Doorsafe
Postbus 63
3645 ZK Vinkeveen
The Netherlands - Europe
www.doorsafe.eu
Made in China



DOOR|safe